

ホリゾン スクエア 取扱説明書



1.はじめに


本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



2.土台取付方法



①土台の穴にネジとワッシャーを入れます

②本体についている金具に土台パーツをネジで固定します

3.基本操作手順

- ①付属の電源コードを本体側の電源ケーブルに接続してからコンセントに差し込みます。
 - ②MENUボタンとUP/DOWNボタンでカラーパターンを選択し、ENTERで決定します。(次ページ参照)
- ※キャンソケーブルを使用することで複数台連動が可能です。

操作パネル

【右側面】



【左側面】



4. DMX 連動設定(親機・子機)設定方法



- ①親機のチャンネルをd5またはd10に設定します。(5.設定操作方法を参照)
- ②接続する子機を全て親機と同じチャンネルに設定します。
- ③親機のDMX OUT→子機のDMX INにキャンケーブルを接続します。この操作を連動させたい子機全てに実施します。
- ④親機でカラーパターンを設定して完了です。※最大20台まで可能です。

5. 設定操作方法

- ①電源を入れた後に、MENUボタンを複数回押し、下記表の1~11の機能に該当する表示番号に合わせ、ENTERボタンを押します。
- ②その後、選択範囲が表示されるので、UP/DOWNボタンで選択範囲を選び、ENTERボタンで設定します。
 ※連動使用:No.1~2
 ※単体使用:No.3~11

	NO	機能名	表示番号	選択範囲	詳細
連動設定	1	DMX (5ch)	d5--	d001 ~ d512	DMX (連動) 接続時、MENUボタンでd5に設定 ※d001~d512使用しません
	2	DMX (10ch)	d10-	d001 ~ d512	DMX (連動) 接続時、MENUボタンでd10に設定 ※d001~d512使用しません
照度設定	3	RED 照度	r---	r000 ~ r255	全色点灯、REDのみ照度変更可能 r000 (照度低) ~ r255 (照度高) まで選択可能
	4	GREEN 照度	g---	g000 ~ g255	全色点灯、GREENのみ照度変更可能 g000 (照度低) ~ g255 (照度高) まで選択可能
	5	BLUE 照度	b---	b000 ~ b255	全色点灯、BLUEのみ照度変更可能 b000 (照度低) ~ b255 (照度高) まで選択可能
	6	AMBER 照度	n---	n000 ~ n255	全色点灯、AMBERのみ照度変更可能 n000 (照度低) ~ n255 (照度高) まで選択可能
発光設定	7	単色	Pr---	Pr01 ~ Pr25	単色25色から選択可能 ※常灯設定のみ
	8	ストロボ	F---	F000 ~ F255	非常に鮮やかで強力な瞬間点滅発光 全色点滅で256段階の速度調整が可能 F000 低速 ~ F255 高速
	9	フェード	C---	C000 ~ C255	ゆっくり自然に切り替わる発光パターン 赤・青・水色・黄・紫・白・緑の7色で256段階の速度調整可能 C000 低速(約60秒) ~ C255 高速(約1秒)
	10	ジャンプ	J---	J000 ~ J255	単色の点滅点灯 赤・青・水色・黄・紫・白・緑の7色で256段階の速度調整可能 J000 低速(約15秒) ~ J255 高速(約1秒)
	11	サウンド	S---	S000 ~ S255	周囲の音に反応して自動的に発光 緑・橙・青・水色・黄・紫・白の点灯を繰り返す

6. 使用上の注意

- ・本体にスイッチはございません。コンセントを差し込むことでご使用いただけます。
- ・設置箇所に応じて土台固定をお願いします。
- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・防水機能はございません。
- ・高輝度LED使用の為、光源を直接見ないで下さい。
- ・保証期間は商品出荷日より1年間となります。(対象は本体LED部分のみ)
- ・保証環境温度湿度は0°C~40°C RH70%以下です。こちらの環境以外でのご使用は保証の対象外となります。
- ・直射日光の当たる場所、雨・雪・水に濡れる場所でのご使用はお避け下さい。保証の対象外となります。

7. 商品についてのお問合せ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
 株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
 TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

